

Leerlaufdrehmoment ohne/mit KRG von ANT

Antriebsmotor	Drehzahl/min	KRG 1:1	Drehmoment in Nm	Drehm.in Nm Nach 1/2St.	Temp. KRG
	100	ohne	0	0	Raum
	1000	ohne	0	0	Raum
	2000	ohne	0	0	Raum
ED401USPM140	3000	ohne	0	0	Raum
	100	VL065 1:1	0,3	0,3	30 °C
	1000	VL065 1:1	0,6	0,3	55 °C
	2000	VL065 1:1	0,7	0,3	71 °C
	3000	VL065 1:1	0,8	0,4	82 °C
	100	ohne	0,1	0	Raum
	1000	ohne	0,2	0	Raum
	2000	ohne	0,4	0,1	Raum
ED503USPM140	3000	ohne	0,6	0,2	Raum
	100	V090 1:1	0,5	0,4	29 °C
	1000	V090 1:1	1,5	0,7	69 °C
	2000	V090 1:1	2,1	0,9	92 °C
	3000	V090 1:1	2,3	1,1	120 °C
	100	ohne	0,2	0	Raum
	1000	ohne	0,5	0,2	Raum
	2000	ohne	1,0	0,3	Raum
ED706UMFM140	3000	ohne	1,4	0,4	Raum
	100	V120 1:1	1,0	1	29 °C
	1000	V120 1:1	3,7	1,9	50 °C
	2000	V120 1:1	3,4	2,2	60 °C
	3000	V120 1:1	3,4	3,1	73 °C
Werte für andere Übersetzungen können abweichen und wurden nicht ermittelt!					