

Leerlaufdrehmoment ohne/mit KRG von ANT

Antriebsmotor Drive motor	Drehzahl/min Rotation speed/min	KRG 1:1	Drehmoment in Nm Torque in Nm	Drehm.in Nm Nach 1/2Std. Torque in Nm after 1/2 hr	Temp. KRG
	100	ohne / without	0	0	Raum / Room
	1000	ohne / without	0	0	Raum / Room
	2000	ohne / without	0	0	Raum / Room
ED401USPM140	3000	ohne / without	0	0	Raum / Room
	100	VL065 1:1	0,3	0,3	30 °C / 86 °F
	1000	VL065 1:1	0,6	0,3	55 °C / 131 °F
	2000	VL065 1:1	0,7	0,3	71 °C / 159,8 °F
	3000	VL065 1:1	0,8	0,4	82 °C / 179,6 °F
	100	ohne / without	0,1	0	Raum / Room
	1000	ohne / without	0,2	0	Raum / Room
	2000	ohne / without	0,4	0,1	Raum / Room
ED503USPM140	3000	ohne / without	0,6	0,2	Raum / Room
	100	V090 1:1	0,5	0,4	29 °C / 84,2 °F
	1000	V090 1:1	1,5	0,7	69 °C / 156,2 °F
	2000	V090 1:1	2,1	0,9	92 °C / 197,6 °F
	3000	V090 1:1	2,3	1,1	120 °C / 248 °F
	100	ohne / without	0,2	0	Raum / Room
	1000	ohne / without	0,5	0,2	Raum / Room
	2000	ohne / without	1,0	0,3	Raum / Room
ED706UMFM140	3000	ohne / without	1,4	0,4	Raum / Room
	100	V120 1:1	1,0	1	29 °C / 84,2 °F
	1000	V120 1:1	3,7	1,9	50 °C / 122 °F
	2000	V120 1:1	3,4	2,2	60 °C / 140 °F
	3000	V120 1:1	3,4	3,1	73 °C / 163,4 °F
Werte für andere Übersetzungen können abweichen und wurden nicht ermittelt!					
Values for other translations may differ and have not been determined!					